

دستورالعمل نحوه و توالی مراحل محاسبه صورتحساب بهای برق صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی، موضوع بند «ز» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰

الف- انشعاب‌های با قدرت قراردادی کمتر از ۲ مگاوات

۱-۱- تعداد روزهای دوره را محاسبه می‌نماییم. تعداد روز به تعداد روزهای عادی و گرم (تعداد روزهای دوره که در تابستان قرار دارد) تقسیم می‌شود.

۱-۲- مصارف انرژی کل، میانباری، اوج‌بار و کم‌باری را محاسبه می‌نماییم.

۱-۲-۱- اگر قدرت مصرفی مساوی یا کمتر از قدرت قراردادی باشد، کل انرژی مصرفی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- الف" است.

۱-۲-۲- اگر قدرت مصرفی بیشتر از قدرت قراردادی باشد، مصارف انرژی کل، میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- الف"، با ضرب مصارف انرژی کل، میانباری، اوج‌بار و کم‌باری دوره در نسبت قدرت قراردادی به قدرت مصرفی و مصارف انرژی کل، میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- د"، با ضرب مصارف انرژی کل، میانباری، اوج‌بار و کم‌باری دوره در نسبت تجاوز از قدرت (ما به التفاوت قدرت مصرفی و قدرت قراردادی) به قدرت مصرفی محاسبه می‌شود.

۱-۳- بهای انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، "کد ۴- الف" با توجه به مصارف انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- الف" و نرخ‌های تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- الف" و بهای انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- د" با توجه به مصارف انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- د" و نرخ‌های تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- د" با توجه به نظریه جمع نظری به نظریه بهای انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- الف" و بهای انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- د" است.

تبصره: نرخ میانباری در تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴- د" معادل متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی است. نرخ‌های انرژی اوج‌بار و کم‌باری با اعمال ضرایب ۲ و ۰,۵، نسبت به نرخ میانباری محاسبه می‌گردد.

۱-۳-۱- در مورد مشترکینی که لوازم اندازه‌گیری دو زمانه دارند نرخ اوج‌بار ۶۰ درصد نرخ اوج‌بار تعریفه مربوطه و نرخ سایر ساعت‌ها برابر نرخ میانباری تعریفه مربوطه است.

- ۱-۳-۲- بهای انرژی میانباری، اوج بار و کم باری اشتراک های روی ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با ضریب ۰/۹ و اشتراک های روی ولتاژ ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلوولت با ضریب ۰/۹۴ محاسبه و دریافت می گردد.
- ۱-۴- بهای قدرت انشعاب های با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات، از ضرب قدرت مصرفی (حداصل معادل ۹۰ درصد و حداکثر معادل ۱۰۰ درصد قدرت قراردادی) در نرخ مربوطه در تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-الف" و با توجه به تعداد روزهای دوره بدست می آید.
- ۱-۴-۱- بهای قدرت اشتراک های روی ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با ضریب ۰/۹ و اشتراک های روی ولتاژ ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلوولت با ضریب ۰/۹۴ محاسبه و دریافت می گردد.
- ۱-۵- آbonمان دوره با توجه به قدرت انشعاب، مبلغ آbonمان ماهانه و تعداد روزهای دوره محاسبه و تحت عنوان "آbonمان" در صورتحساب درج می شود.
- ۱-۶- بیست درصد (٪۲۰) جمع بهای انرژی میانباری، اوج بار و کم باری، بهای قدرت و آbonمان اشتراک هایی که بدون پرداخت هزینه انشعاب دایر شده اند، محاسبه و تحت عنوان "تفاوت تعریفه انشعاب آزاد" به صورت یک قلم در صورتحساب درج می شود.
- ۱-۷- در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادی مشترکین پس از یک دوره صدور اخطاریه کتبی به صورت زیر اقدام می شود:
- ۱-۷-۱- اگر تفاوت قدرت مصرفی و قراردادی کوچکتر یا مساوی ۱۰ درصد قدرت مصرفی باشد جمع بهای انرژی میانباری، کم باری و اوج بار، بهای قدرت و تفاوت تعریفه انشعاب آزاد در ضریب زیر ضرب و تحت عنوان «تجاوز از قدرت» به صورت یک قلم در صورتحساب درج می شود:
- $$[قدرت مصرفی \times (قدرت قراردادی - قدرت مصرفی)]$$
- ۱-۷-۲- اگر تفاوت قدرت مصرفی و قراردادی بزرگتر از ۱۰ درصد قدرت مصرفی باشد جمع بهای انرژی میانباری، کم باری و اوج بار، بهای قدرت و تفاوت تعریفه انشعاب آزاد در ضریب زیر ضرب و تحت عنوان «تجاوز از قدرت» به صورت یک قلم در صورتحساب درج می شود:
- $$[قدرت مصرفی \div (قدرت قراردادی - قدرت مصرفی)]$$
- ۱-۸- در صورتی که مصارف غیرصنعتی (مصارفی که مستقیماً در امر تولید مورد استفاده قرار نمی گیرند) مشترکین بین ۵ الی ۲۰ درصد قدرت قراردادی باشد، مطابق بند «۴-۳-۳۶» آئین نامه تکمیلی تعریفه های برق، بیست درصد (٪۲۰) جمع بهای انرژی میانباری، اوج بار و کم باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-الف"، بهای قدرت، آbonمان، تفاوت تعریفه انشعاب آزاد و تجاوز از قدرت حسب مورد محاسبه و تحت عنوان "مصارف غیرصنعتی" به صورت یک قلم در صورتحساب درج می شود.

- ۹-۱- در صورتی که مصارف غیرصنعتی مشترکین بیش از ۲۰ درصد قدرت قراردادی آنها باشد، مطابق بند «۴-۴» آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق، بهای برق مصارف مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد «۴-الف»، با تعرفه سایر مصارف محاسبه می شود.
- ۱۰-۱- در صورت انقضای اعتبار پروانه بیست درصد (٪۲۰) جمع بهای انرژی میان باری، اوج بار و کم باری مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد «۴-الف»، بهای قدرت، آبونمان، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت و مصارف غیرصنعتی حسب مورد به نسبت تعداد روزهای غیرمعابر از کل روزهای دوره تحت عنوان ”تفاوت انقضای اعتبار پروانه“ به صورت یک قلم در صورتحساب درج می شود.
- ۱۱-۱- بهای انرژی راکتیو با ضرب ضریب زیان در جمع بهای انرژی میان باری، اوج بار و کم باری، بهای قدرت، آبونمان، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غیرصنعتی و تفاوت انقضای اعتبار پروانه حسب مورد، با رعایت سقف نرخ مندرج در بند «۸» شرایط عمومی تعرفه های برق، در مواردی که متوسط ضریب قدرت دوره کمتر از ۹۰ درصد است، محاسبه و در صورتحساب درج می شود.
- ۱۲-۱- بهای فصل (در ماه های تیر، مرداد و شهریور) با توجه به نسبت روزهای تابستان از کل دوره معادل بیست درصد (٪۲۰) جمع بهای انرژی میان باری، اوج بار و کم باری مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد «۴-الف»، بهای قدرت، آبونمان، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غیرصنعتی، تفاوت انقضای اعتبار پروانه و بهای انرژی راکتیو حسب مورد محاسبه و به صورت یک قلم تحت عنوان ”بهای فصل“ در صورتحساب درج می شود.
- ۱۳-۱- ده درصد (٪۱۰) جمع مبلغ بهای انرژی میان باری، اوج بار و کم باری، بهای قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غیرصنعتی، تفاوت انقضای اعتبار پروانه، بهای انرژی راکتیو و بهای فصل حسب مورد محاسبه و تحت عنوان ”عوارض برق“ در صورتحساب درج می گردد.
- ۱۴-۱- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض معادل نه درصد (٪۹) جمع بهای انرژی میان باری، اوج بار و کم باری، بهای قدرت، آبونمان، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غیرصنعتی، تفاوت انقضای اعتبار پروانه، بهای انرژی راکتیو و بهای فصل حسب مورد محاسبه و به صورت یک قلم در صورتحساب درج می شود.
- ۱۵-۱- مبلغ صورتحساب بهای برق از جمع بهای انرژی میان باری، اوج بار و کم باری، بهای قدرت، آبونمان، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غیرصنعتی، تفاوت انقضای اعتبار پروانه، بهای انرژی راکتیو، بهای فصل، عوارض برق و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد به دست می آید.

ب- انشعبهای با قدرت بیش از ۲ مگاوات

- ۱-۲- تعداد روزهای دوره را محاسبه می‌نماییم.
- ۲-۲- مصارف انرژی به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

۱-۲-۲- مصارف انرژی کل، میانباری، اوجبار و کمباری مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد

”۴-الف“، به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$(24 \times \text{تعداد روزهای دوره} \times \text{حداکثر قدرت مصرفی دوره}) \div \text{صرف انرژی کل} = \text{ضریب بار}$$

= صرف انرژی کل مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد ”۴-الف“

$$\text{ضریب بار} \times 24 \times \text{تعداد روزهای دوره} \times 2000$$

× صرف انرژی میانباری دوره = صرف انرژی میانباری مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد ”۴-الف“

صرف انرژی کل دوره ÷ صرف انرژی کل مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد ”۴-الف“

× صرف انرژی اوجبار دوره = صرف انرژی اوجبار مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد ”۴-الف“

صرف انرژی کل دوره ÷ صرف انرژی کل مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد ”۴-الف“

× صرف انرژی کمباری دوره = صرف انرژی کمباری مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد ”۴-الف“

صرف انرژی کل دوره ÷ صرف انرژی کل مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد ”۴-الف“

۲-۲-۲- مصارف انرژی میانباری، اوجبار و کمباری قرارداد دوچانبه در کل روزهای دوره که قرارداد

دوچانبه در آنها معتبر است، از مجموع حاصل ضرب ظرفیت ترانزیت قرارداد دوچانبه در تعداد

ساعات بازه‌های زمانی میانباری، اوجبار و کمباری روزانه، برای کل روزهای مذکور به دست

می‌آید.

۳-۲-۲- مصارف انرژی میانباری، اوجبار و کمباری خریداری شده از بازار بورس انرژی، از مجموع

حاصل ضرب قدرت خریداری شده از بازار بورس در هر بازه زمانی میانباری، اوجبار و کمباری

روزانه (براساس گزارشات ارسالی توسط شرکت بورس انرژی) در تعداد ساعت آن بازه زمانی،

برای کل روزهای خرید از بورس انرژی که در بازه دوره قرار می‌گیرند، به دست می‌آید.

تبصره: تعداد ساعت میانباری، اوجبار و کمباری مطابق با تعداد ساعت تعریف شده توسط شرکت برق

منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد در هر روز دوره با رعایت بند «۲» شرایط عمومی تعرفه‌های

برق تعیین می‌گردد.

۴-۲-۲- مصارف انرژی میانباری، اوجبار و کمباری مشمول تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد ”۴-د“،

با کسر مجموع مصارف انرژی میانباری، اوجبار و کمباری محاسبه شده در بندهای «۱-۲-۲» و

«۲-۲-۲» و «۳-۲-۲» از مصارف انرژی قرائت شده در هر یک از بازه‌های مذکور محاسبه می‌گردد،

- چنانچه عدهای حاصله مربوط به هر یک از بازه‌های مذکور منفی باشد مصرف انرژی مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-د"، در آن بازه معادل صفر در نظر گرفته می‌شود.
- ۳-۲ چنانچه مصارف انرژی قرائت شده در هر یک از بازه‌ها در دوره صدور صورتحساب از مجموع ارقام محاسبه شده در بندۀای «۱-۲» و «۲-۲» و «۳-۲-۴» مربوط به آن بازه کمتر باشد، مابه التفاوت متناظراً از مصارف انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-الف" کسر می‌گردد. چنانچه عدد حاصله در هر یک از بازه‌های زمانی منفی باشد، مصرف انرژی مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-الف" در آن بازه، معادل صفر در نظر گرفته می‌شود.
- ۴-۲ بهای انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، "کد ۴-الف" با توجه به مصارف انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-الف" و نرخ‌های تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-الف" و بهای انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-د" با توجه به مصارف انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-د" محاسبه می‌شود. بهای انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری دوره جمع نظیر به نظیر بهای انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-الف" و بهای انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری مشمول تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-د" است.
- تبصره: نرخ میانباری در تعریفه تولید (صنعت و معدن) کد "۴-د" معادل متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی است. نرخ‌های انرژی اوج‌بار و کم‌باری با اعمال ضرایب ۲ و ۵، نسبت به نرخ میانباری محاسبه می‌گردد.
- ۵-۲ آبونمان دوره با توجه به مبلغ آبونمان ماهانه و تعداد روزهای دوره محاسبه و تحت عنوان "آبونمان" در صورتحساب درج می‌شود.
- ۶-۲ بیست درصد (۲۰٪) مجموع بهای کل انرژی میانباری، اوج‌بار و کم‌باری قرائت شده (بدون کسر دوچانبه و بورس و با فرض این که تمام انرژی مصرفی مشترک توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد تامین و بر مبنای نرخ‌های تعریفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-د" محاسبه شده باشد) و آبونمان اشتراک‌هایی که بدون پرداخت هزینه انشعباب دایر شده‌اند، محاسبه و تحت عنوان "تفاوت تعریفه انشعباب آزاد" به صورت یک قلم در صورتحساب درج می‌شود.
- تبصره: مطابق بند (۴) مصوبه شماره ۹۹/۳۴۵۸۵/۳۰/۱۰۰ مورخ ۹۹/۹/۲ وزیر محترم نیرو مشترکین صنعتی با قدرت بیش از پنج مگاوات نمی‌توانند از انشعباب آزاد استفاده نمایند، لذا این بند در خصوص مشترکین مذکور اعمال نمی‌گردد.

۷-۲- در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادی مشترکین پس از یک دوره صدور اخطاریه کتبی، مجموع بهای کل انرژی میانباری، اوج بار و کم باری قرائت شده (بدون کسر دو جانبه و بورس و با فرض این که تمام انرژی مصرفی مشترک توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد تامین شده باشد) بر مبنای نرخ‌های تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-د" و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده، محاسبه و تحت عنوان "تجاوز از قدرت" به صورت یک قلم در صورتحساب درج می‌شود.

۸-۲- بهای انرژی راکتیو به صورت زیر محاسبه می‌شود:

۸-۱- ضریب زیان و ضریب قدرت مشترک براساس کل انرژی قرائت شده (بدون کسر دو جانبه و بورس و با فرض این که تمام انرژی مصرفی مشترک توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد تامین شده باشد) و کل انرژی راکتیو مصرفی مشترک وفق بند «۸» شرایط عمومی تعرفه‌های برق محاسبه می‌شود.

۸-۲- بهای انرژی میانباری، اوج بار و کم باری، آبونمان، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد و تجاوز از قدرت (در صورت وجود) با فرض این که تمام انرژی مصرفی مشترک توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد تامین شده باشد، بر مبنای نرخ‌های تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-د" محاسبه می‌گردد.

۸-۳- بهای انرژی راکتیو با ضرب ضریب زیان در مجموع بهای محاسبه شده در بند «۲-۸-۲» محاسبه و در صورتحساب درج می‌شود.

۹-۲- ده درصد (۱۰٪) مجموع بهای کل انرژی میانباری، اوج بار و کم باری قرائت شده بر مبنای نرخ‌های تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-د" و نیز تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو حسب مورد با فرض این که تمام انرژی مصرفی مشترک توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد تامین شده باشد، محاسبه و تحت عنوان "عوارض برق" در صورتحساب درج می‌گردد.

۱۰-۲- انرژی خریداری شده توسط مشترک از طریق قراردادهای دو جانبه و یا بورس انرژی در هر یک از بازه‌های میانباری، اوج بار و کم باری به ترتیب ضرب در تفاضل متوسط ماهانه موزون قیمت برق در بازار عمدۀ فروشی و بورس انرژی در هر یک از بازه‌های میانباری، اوج بار و کم باری در آن دوره و نرخ‌های متناظر تعرفه تولید (صنعت و معدن)، کد "۴-د" می‌شود، و مجموع سه عدد بدست آمده در صورتحساب تحت عنوان "ما به التفاوت اجرای مقررات" درج می‌گردد.

۱۱-۲- مالیات بر ارزش افزوده معادل نه درصد (۹٪) مجموع بهای انرژی تامین شده توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد در ساعت میانباری، اوج بار و کم باری، آبونمان، تفاوت تعرفه

انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو و مابه التفاوت اجرای مقررات حسب مورد محاسبه و به صورت یک قلم در صورتحساب درج می شود.

۱۲-۲- مبلغ صورتحساب بهای انرژی تامین شده توسط شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد در ساعات میانباری، اوج‌بار و کم‌باری، آبونمان، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو، عوارض برق، مابه التفاوت اجرای مقررات و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد به دست می آید.